



# Delock Antennenkabel TNC Stecker > SMA Stecker CFD200 5 m low loss

## Kurzbeschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock dient der Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander. CFD200 Kabel zeichnen sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.



## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x TNC Stecker  
1 x SMA Stecker
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: CFD200
- Kabeldämpfung:  
0,55 dB @ 2,4 Ghz pro Meter  
0,86 dB @ 5,7 Ghz pro Meter
- Kabeldurchmesser: 5,1 mm
- Kleinster Biegeradius: 12,7 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m

## Artikel-Nr. 89505

EAN: 4043619895052

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien TNC oder SMA Buchse

## Packungsinhalt

- Antennenkabel



Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x TNC Stecker
Anschluss 2:	1 x SMA Stecker
Technische Eigenschaften	
Impedanz:	50 Ohm
Physikalische Eigenschaften	
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	CFD200
Kabeldämpfung:	0,55 dB @ 2,4 GHz pro Meter 0,86 dB @ 5,8 GHz pro Meter
Kabeldurchmesser:	5,1 cm
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	5 m 10 m
Kleinster Biegeradius:	12,7 mm