

Delock DisplayPort 1.4 Adapter Stecker zu Buchse 90° rechts gewinkelt 8K 60 Hz

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann die DisplayPort Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Kabels an schwer zugänglichen Stellen.



8K
60Hz

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x DisplayPort Stecker >
1 x DisplayPort Buchse
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
- Pin 20 verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Kontakte goldbeschichtet
- Datentransferrate bis zu 32,4 Gb/s
- Auflösung bis zu:
Monitor mit DSC Unterstützung: 7680 x 4320 @ 60 Hz
Monitor ohne DSC Unterstützung: 7680 x 4320 @ 30 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Maße (LxBxH): ca. 30,3 x 31,6 x 12,0 mm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Buchse

Packungsinhalt

- DisplayPort Adapter

Artikel-Nr. 66297

EAN: 4043619662975

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag





| | |
|-----------------------------|--|
| Allgemein | |
| Spezifikation: | HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10 |
| Schnittstelle | |
| Anschluss 1: | 1 x DisplayPort 20 Pin Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse |
| Technische Eigenschaften | |
| Datentransferrate: | 32,4 Gb/s |
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Länge: | 30,3 mm |
| Breite: | 31,6 mm |
| Höhe: | 12 mm |
| Farbe: | schwarz |